

RAILALERT-Personalpager

Artikel-Nr.: 204-180

Multi-Sens-

Alarmierung

optisch, haptisch und akustisch

Alarmauslösung

manuell über Taster



Eigenschaften

- Manuelle Alarmtriggerung durch Handauslösung mittels Betätigung des Tasters
- Die Alarmierung spricht mehrere Sinne des Körpers an (optisch, akustisch und haptisch)
- Permanente Funkverbindung
- Beim Verlassen/Betreten des gesicherten Bereichs meldet sich der Personalpager ab/an.
- Einfachste Bedienung dank eines einzigen Kippschalters (ON/OFF)
- Status wird über rote/grüne LEDs ausgegeben
- Smartphone-Grösse mit Gurt-Clip

Videos:



Technische Daten

Dimension (LxBxH):	120mm x 80mm x 40mm
Gewicht mit Batterie:	0.19kg
Lichtmedium:	LED bicolor
Lichtfarbe:	rot / grün
Lichtstärke:	rot: 1400cd grün: 180cd
Wellenlänge:	rot: 630nm grün: 570nm
Spannungsversorgungstyp:	Batterie
Batterie Typ:	2 x AA
Betriebsspannung:	3VDC
Stromverbrauch Standby:	5mA
Blinkfrequenz:	je nach Status
Synchronisierung:	Funk
Schutzart:	IP54
Material:	ABS
Lautstärke:	90dB
Audiofrequenz:	3.50kHz
Vibrationsstärke:	49N
Funkreichweite:	100m
Funkfrequenz:	868MHz / 915MHz
Warnung:	optisch, akustisch und haptisch
Temperaturbereich:	(-20°C) - 50°C



Zubehör



RAILALERT-Set

Artikel-Nr.: 204-001



RAILALERT-Basisstation

Artikel-Nr.: 204-100



FRIKE electronic AG
Signalstrasse 1, 8194 Hüntwangen
Switzerland
+41 44 869 23 44, info@frike.ch
www.frike.ch